Код заказа РИЗУР-100

Пример записи при заказе:

РИЗУР-100	-	1	-	С0	-	P/G1	-	100	-	16	-	500/1500/1500/2000	-	И	-	1	-	М	-	20/1,6/1066	-	ТЧ
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12

1. Модель	
РИЗУР-101	одна точка контроля
РИЗУР-102	две точки контроля
РИЗУР-103	три точки контроля
РИЗУР-104	четыре точки контроля
РИЗУР-105	пять точек контроля
РИЗУР-106	шесть точек контроля
РИЗУР-107	семь точке контроля
РИЗУР-108	восемь точек контроля

2. Материал корпуса	
0	Алюминий (стандарт)
1	Нерж. сталь 12Х18Н10Т / AISI321

3. Исполнение и материал ЧЭ	
Ж	Жесткий 12Х18Н10Т / AISI321, Ø 16/20 мм, до 4-х точек, длина от 100 до 3000 мм (с PEEK)
С0	Стержневой неизолированный 12Х18Н10Т / AISI321, Ø 4 мм, до 8 точек, длина от 100 до 3000 мм
С1	Стержневой изолированный 12Х18Н10Т / AISI321, Ø 6 мм, до 8 точек, длина от 100 до 3000 мм*
Т0	Тросовый неизолированный 12Х18Н10Т / AISI321, Ø 4 мм, (одна точка контроля), длина от 100 до 20000 мм
Т1	Тросовый изолированный 12Х18Н10Т / AISI321, Ø 6 мм, (одна точка контроля), длина от 100 до 20000 мм*
К0	Коаксиальный 12Х18Н10Т/AISI321, неизолированный Ø 20 мм
К1	Коаксиальный 12Х18Н10Т/AISI321, изолированный Ø 20 мм*
Х	Спец. исполнение по заказу (указывается письменно вне кода заказа)

* Применяется для электропроводных сред.

4. Присоединение к процессу	
P/G1	Резьбовое - штуцер G1 "
P/G¾	Резьбовое - штуцер G¾ "
P/M20x1.5	Резьбовое - штуцер M20x1,5
P/M27x1.5	Резьбовое - штуцер M27x1,5
PH/M30x2	Резьбовое - накидная гайка M30x2
PH/G¾	Резьбовое - накидная гайка G¾ "
Ф(I/DN/PN)	Фланцевое присоединение (I- исполнение фланцевых соединений соответствующих ГОСТ, DN - условный проход, PN - давление)
Х	Спец. исполнение по заказу (указывается письменно вне кода заказа)

5. Температура процесса	
150	- 60... + 150 °С
Х	Спец. температурные условия (указывается вне кода заказа)

6. Максимальное давление процесса	
10	1,0 МПа
16	1,6 МПа
25	2,5 МПа
40	4,0 МПа
Х	Спец. исполнение (указывается письменно вне кода заказа)

7. Длина от 100 до 3000 мм (более 3000 - гибкий)	
ХХ	Указать расстояние от уплотнительной поверхности до контрольной точки (в многоточечном исполнении указать точки контроля L1/L2/L3/.../L8)*

*Обратите внимание, минимальное расстояние от нижней точки контроля до конца ЧЭ 20 мм (см. стр. 8)

8. Вид взрывозащиты прибора	
0	Без взрывозащиты
И	0Ex ia IIC T6...T1 Ga X
Б	1Ex ib IIC T6...T1 Gb X
Д	1Ex db IIC T6...T1 Gb X
ДИ	0/1Ex ia/db IIC T6...T1 Ga/Gb X
Т	Ex tb IIIC T80°C...T440°C Da X
ИП	Ex ia IIIC T80°C...T440°C Da X
ИТ	0/1Ex ia/tb IIIC T80°C...T440°C Da/Db X

9. Выходной сигнал	
0	Сухой контакт SPDT
1	4... 20 мА двухпроводное подключение
3	RS-485
4	Namur
Х	Спец. исполнение выходного сигнала (указывается письменно вне кода заказа)

10. Кабельный ввод	
0	Без кабельных вводов (заглушка M20x1,5)
М	Один кабельный ввод M20x1,5 для небронированного кабеля
ММ	Два кабельных ввода M20x1,5 для небронированного кабеля
Б	Один кабельный ввод M20x1,5 для бронированного кабеля
ББ	Два кабельных ввода Mx1,5 для бронированного кабеля
Р	Один кабельный ввод M20x1,5 под металлорукав
РР	Два кабельных ввода M20x1,5 под металлорукав
Х	Специальное исполнение количество и тип кабельных вводов (указывается письменно вне кода заказа)

11. Параметры контролируемой среды	
ХХ/ХХ/ХХ	Температура, °С / давление, МПа / диэлектрическая проницаемость

12. Дополнительные опции	
ТЧ	Термочехол РИЗУР
О	Без дополнительных опций
Х	Другое указывается письменно в опросном листе